

## Sennheiser EW-DX SKM Handsender (Q1-9)

Art. Nr.: 051575

Sennheiser EW-DX SKM Handsender (Q1-9)

**465,00 €**

1 Stc | 465,00 €/Stc

**Hersteller:** SENNHEISER

Wird fuer Sie bestellt



### Details

10 mW HF-Leistung mit einem Arbeitsbereich von bis zu 100 m

Ladekontakte für geräteinternes Laden mit CHG 70N

Permanentes E-Ink-Display 13 Parameter bleiben auf dem Bildschirm sichtbar, auch wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist

Programmierbare Stummschalttaste am EW-DX SKM-S 13 passen Sie das Gerät an Ihre professionellen Anforderungen an

Funktionstasten 13 Steuerung aller Sendereinstellungen direkt über das Handmikrofon

Verlängerte Laufzeit mit Lithium-Ionen-Akkus 13 bis zu 12 Stunden Betriebszeit

Standard-Kapselschnittstelle 13 kompatibel mit einer breiten Palette von Sennheiser- und Neumann-Kapseln

Trimmregler für den Mikrofoneingang

Metallgehäuse

Robuster und vielseitiger Handsender ohne Schalter.

Sennheiser EW-DX vereinfacht Ihren professionellen Workflow durch den Einsatz raffinierter Technologien und liefert ein digitales UHF-System, das sich problemlos skalieren lässt. Mit dem

erweiterten Funktionsumfang und den Hardwareoptionen profitieren Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Live-Produktionen von einem netzwerkfähigen System, das für nahtlose Integration konzipiert ist.

Das System bewertet Ihre Umgebung in Sekunden und nutzt äquidistante Kanalabstände, um Frequenzen bereitzustellen, während Software wie das Sennheiser Control Cockpit, der Wireless Systems Manager und die Smart Assist App Ihnen die Fernüberwachung Ihres Systems ermöglichen.

Geräteinternes Laden, 12 Stunden Akkulaufzeit und eine Schaltbandbreite von bis zu 88 MHz sind nur einige der zahlreichen weiteren Funktionen, die EW-DX zur idealen Wahl machen.

134 dB Eingangsdynamikbereich 13 Dank des unternehmenseigenen SePac-Audiocodec ist keine Verstärkungseinstellung der kabellosen Sender erforderlich

10 mW HF-Leistung mit einem Arbeitsbereich von bis zu 100 m

Ladekontakte für geräteinternes Laden mit dem Ladegerät CHG 70N (separat erhältlich)

Permanentes E-Ink-Display 13 Parameter bleiben auf dem Bildschirm sichtbar, auch wenn die Batterien herausgenommen werden

Bis zu 12 Stunden Betriebszeit mit Lithium-Ionen-Akku BA 70 (separat erhältlich)

Funktionstasten 13 Steuerung aller Sendereinstellungen direkt über den Handsender, mit Tastensperre

Digitale Audio-Trimmfunktion

Testton-Generator

Umschaltbare LED-Konfiguration (Ein/Aus)

Umschaltbarer Low-Cut-Filter (Aus, 30, 60, 80, 100, 120 Hz)

Vielfältige Lademöglichkeiten optional erhältlich: CHG 70 N, L 70 USB, LM 6070 Modul für Ladestation L 6000 in voller Rackbreite (Verfügbarkeit 2023)

Standard-Kapselschnittstelle 13 kompatibel mit einer breiten Palette von Sennheiser- und Neumann-Kapseln (separat erhältlich)

Metallgehäuse

Weltweiter Einsatz (bestimmte Frequenzen unterliegen den örtlichen HF-Vorschriften)

Anmerkung: Alle Komponenten der Evolution Wireless Digital Familie sind aufeinander abgestimmt. Bitte beachten Sie die Einschränkungen von Funktionen, die mit der jeweiligen Serie verbunden sind, wie z. B. das Umschalten der Bandbreite und die Verwendung des Link Density-Modus.

Q1-9: 470,2 - 550 MHz